



46-120Media

Integrierter 120 W 4-Zonen-Mischverstärker mit Mediaplayer

Der integrierte 4-Zonen Mischverstärker 46-120 Media von Cloud Electronics stellt vier Zonen mit individueller Quellenwahl und Lautstärkeregelung für bis zu sechs Audioquellen und zwei Mikrofoneingänge zur Verfügung. Die einzelnen Zonenausgänge liefern 120 W an 4 Ohm bzw. 70/100 V mit optional erhältlichen internen Übertragermodulen.

Die Quellenwahl und Lautstärkeregelung für die einzelnen Zonen erfolgt wahlweise über die Bedienelemente an der Vorderseite oder über eine separat erhältliche RSL-6 / RSL-6A Wandfernbedienung. Für analoge Durchsagen in einzelne oder alle Zonen lässt sich eine optional erhältliche Sprechstelle der PM-Serie anschließen.

Über den integrierten Mediaplayer lässt sich Audiomaterial im MP3- oder WMA-Format von SD-Karte oder USB-Stick gezielt in jeder der vier Zonen wiedergeben. Wenn das System längere Zeit nicht verwendet wird, schaltet es automatisch in den stromsparenden Standby-Modus. Außerdem lässt sich der 46/120 aus der Ferne ausschalten - eine nützliche Funktion für zahlreiche Anwendungen im Einzelhandel, in Freizeit- und Bildungseinrichtungen sowie im Gastgewerbe.

Die optional erhältliche digitale Schnittstellenkarte CDI-46 erweitert das Gerät um einen RJ-45-Anschluss für digitale Sprechstellen, eine Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP) sowie einen RS-232-Anschluss.

Der 46/120 Mischverstärker vereint in einem kompakten Gerät zahlreiche Funktionen für Installationsprojekte beliebiger Größe mit vier Zonen.

Eigenschaften

- 4-Zonen Mischverstärker
- 120 W Ausgangsleistung pro Zone (4 Ohm)
- Optionale interne 70/100 V Übertrager mit 120 W (CXL-46T)
- 6 Stereo-Line-Eingänge
- 2 Mikrofoneingänge mit Prioritätsschaltung

- Music-On-Hold- / Utility-Ausgang
- Fernsteuerung der Musikkautstärke und Quellenauswahl über RSL-6 / RSL-6A
- Lokaler Einspielpunkt über RJ-45 für LM-2 in Zone 1
- Aux Out (Z1 + Z2)
- Automatische Standby-Schaltung
- Optionale Schnittstellenkarte CDI-46 für digitale Sprechstellen/RS-232/Ethernet (TCP/IP)
- Sprechstelle mit Gong optional erhältlich
- EQ-Module für Bose, Amina & Active Audio Lautsprecher optional erhältlich
- Fernsteuerbare Music-Mute-Funktion für die Feueralarm-Schnittstelle

Modellvarianten

- 46-120Media: 4x 120 W 4-Zonen Mischverstärker
- 46-120TMedia: 4x 120 W / 100 V 4-Zonen Mischverstärker

Technische Daten

Anschlüsse	Euroblock, Cinch
Eingänge	6x Line (Cinch), 2x Mic (Euroblock)
Ausgänge	4x 50W / 4 Ohm (Euroblock)
Frequenzgang	20Hz - 20kHz +/-0,5dB
Verzerrung	< 0,05%
Rauschen	Line: -90dB A-gewichtet, Mic: -126dB EIN
Gain/Sensitivity/Slew Rate	Line: 195mV bis 2,0V, Impedanz: 47 k Ohm, Mic: 0dB - 60dB, Impedanz: >2 k Ohm
Spannungsversorgung	115 V / 230 V
Abmessungen, Gewicht	482,6 (19") x 88 (2HE) x 407 mm (B x H x T), 11,75 kg / 15,75 kg