



CDR-1F

Wandfernbedienung

CDR1 und CDR1F sind Fernsteuerungen für den digital gesteuerten Mischer DCM-1 von Cloud Electronics. Sie verfügen über das gleiche Display wie der DCM-1 und eine Menüsteuerung mit fünf Tasten. Bei Installation in einer der Zonen des DCM-1 ermöglichen sie Anwendern und Installateuren eine bequemere und einfachere Systembedienung als über die fronseitige Bedienoberfläche des DCM-1.

Eine Zone kann mit einer, mehreren oder keiner CDR1 (oder CDR1F) beschaltet werden. Zu den Funktionen gehören unter anderem die Quellenauswahl und die Steuerung der Musikkautstärke. Zudem können alle freigegebenen Zonengruppen, denen die jeweilige Zone zugeordnet ist, lokal aktiviert werden.

Eigenschaften

- Ermöglicht die Fernsteuerung des digital gesteuerten Mixers DCM-1
- Einfache Installation: Verbindung mit dem DCM-1 und weiteren CDR1/1F über herkömmliche CAT-5-Kabel
- Unterstützt verschiedenste Verkabelungstopologien
- Zwei Montageoptionen für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- LCD-Punktmatrixanzeige mit 2 x 16 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung
- Benutzerfunktionen: Quellenauswahl, Pegelsteuerung, Aktivierung/Deaktivierung von Gruppen
- Technikermodus (passwortgeschützt): EQ-Steuerung der lokalen Zone
- Installationsmodus (über interne Steckbrücke schaltbar): Zonenkonfiguration, Passworteinstellungen, Display-Einstellungen, Inaktivitätszeit (Zeit bis zum Abschalten der Beleuchtung nach der letzten Eingabe)
- Farbe: schwarz, weiß, silber

Modellvarianten

- CDR-1F-B: Wandfernbedienung, schwarz
- CDR-1F-W: Wandfernbedienung, weiß

- CDR-1F-S: Wandfernbedienung, silber

Technische Daten

Typ	Wandfernbedienung
Anschlüsse	2x RJ45 (CAN Bus)
Besonderheiten	Farben: schwarz, weiß, silber
Abmessungen, Gewicht	149,7 x 90,2 x 39,25 mm (B x H x T)