



## D400

### A-Net Verteiler

Die A-Net Verteiler aus der D400-Serie ermöglichen den parallelen Betrieb von bis zu acht Geräten aus der Pro16-Serie wie den Personal Mixern A360 und A320 sowie von älteren Produkten wie den Personal Mixern A-16II und A-16R und bietet zusätzlich verschiedene Optionen für den Netzwerkanschluss.

In der Standardausführung besitzt der D400 einen Pro16e A-Net-Eingang, der mit allen Geräten der Pro16-Serie sowie mit allen Pro16e-fähigen Geräten kompatibel ist. Der D400 bietet acht A-Net Ausgänge inklusive einer isolierten (erdungsfreie) Gleichstromversorgung über Cat-5e Netzwerkkabel zum Anschluss von Aviom Personal Mixern. Über den passiven A-Net Ausgang des D400 lassen sich zusätzliche A-Net Verteiler, Ausgangsmodule und andere kompatible Geräte anschließen.

In einem A-Net Netzwerk können praktisch beliebig viele D400, D400-Dante, D800 und D800-Dante A-Net Verteiler parallel betrieben werden, wobei alle D400-Varianten mit allen Geräten der Pro16-Serie kompatibel sind.

### Eigenschaften

- Verteilt die Spannungsversorgung sowie die Audiodaten auf bis zu acht Personal Mixer
- Passiver Pro16e A-Net Ausgang
- A-Net Offset-Schalter zur Auswahl des Audiokanalblocks für die Ausgabe an die Personal Mixer
- Kompatibel mit den Modellen A-16II und A-16R

### Technische Daten

Anschlüsse	RJ45
Eingänge	1x A-Net Pro16e
Ausgänge	8x A-Net Pro16/Pro16e mit Spannungsversorgung, 1x A-NET Pro16e
Besonderheiten	8 integrierte getrennte Netzteile

Spannungsversorgung  
Abmessungen, Gewicht

100 - 240VAC, 50-60Hz, 220W  
19" / 2HE, 482,6 x 182 x 88,9 mm (B x T x H), 5,44 kg