



## PRE116

6-Kanal Stereo-Vorverstärker mit einer Zone

Der PRE116 ist ein 6-Kanal Stereo-Vorverstärker der sich für eine Vielzahl von kleinen bis mittelgroßen Audioinstallationen in verschiedenen Anwendungsbereichen empfiehlt. Er verfügt über zwei symmetrische Mono-Eingänge mit Phantomspeisung und Dreiband-Klangregelung, die den Anschluss von Mikrofonen oder Line-Pegel-Signalquellen ermöglicht. Die zuschaltbare Talkover-Funktion unterdrückt Hintergrundmusik, sobald ein Prioritätssignal anliegt, so dass sich der Vorverstärker auch für Sprachdurchsagen und Paging eignet. Von den vier Stereo-Line-Eingängen ist einer als symmetrischer XLR-Anschluss ausgeführt und die weiteren drei als unsymmetrische Cinch-Anschlüsse. Auf diese Weise können zahlreiche Zuspielderäte mit Line-Pegel eingebunden werden. Darüber hinaus verfügt der PRE116 über einen integrierten Bluetooth-Empfänger (auf Kanal 3 zugemischt) und eine frontseitige 3,5-mm-Klinkenbuchse (auf Kanal 4 zugemischt) und stellt damit komfortable Anschlussmöglichkeiten für Mobilgeräte wie Laptops, Smartphones und Tablets bereit ? drahtlos oder per Kabel. Zusätzlich bietet ein Prioritätskontakt die Möglichkeit, alle Zuspielderäte ohne Priorität stummzuschalten sobald der Kontakt geschlossen wird und die Einbindung des PRE116 in Alarmsysteme erlaubt. Die Eingangslautstärke wird über Drehregler auf der Frontseite eingestellt; ausgangsseitig steht ein Master-Lautstärkeregelung mit LED-Aussteuerungsanzeige (6 Segmente) sowie eine 2-Band-Klangregelung zur Verfügung. Anschlüsse und Konfiguration der Ein- und Ausgänge wie etwa die Gain-Anpassung und Mono/Stereo-Umschaltung können auf der Rückseite des PRE116 vorgenommen werden.

### Eigenschaften

- 6-Kanal Stereo-Vorverstärker
- 1x Symmetrischer Stereo-Ausgang
- 3x unsymmetrische Stereo-Line-Eingänge (Cinch)
- 1x symmetrischer Stereo-Line-Eingang (XLR)
- 2x Mikrofon-Eingänge mit Phantomspeisung & Priorität (Talkover)
- Priority-Mute-Kontakteingang
- 3,5-mm-Klinkenanschluss (Frontseite)
- Integrierter Bluetooth-Empfänger

## Zubehör

- BAE100: Absetzbare Bluetooth Antenne mit 1m & 5m Anschlusskabel

## Technische Daten

Anschluß	XLR, Euroblock, Cinch, Stereo-Mini-Klinke
Eingänge	2 x Mikrofon, symmetrisch, 1 x Stereo-Line, symmetrisch, 3 x Stereo-Line, unsymmetrisch, Bluetooth Empfänger, 3.5mm Stereo-Klinke (Front)
Ausgänge	1 x Stereo-Line, symmetrisch
Verzerrung	< 0,05%
Besonderheiten	Integrierter Bluetooth-Empfänger, 3-Band Mikrofon-EQ, Ausgangsklagreglung
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 12 W
Abmessungen, Gewicht	482 x 44 x 335 mm (B x H x T), 4,1 kg
SNR	> 90 dB
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz