



## PM7400MKII

Stereo Vorverstärker

Der PM7400MKII von Apart Audio ist ein einfach zu bedienender Stereo-Vorverstärker, der sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Clubs, Bars, Cafés, Restaurants oder Fitnessstudios eignet.

Das Gerät verfügt über 6 Line- und 2 Mikrofoneingänge (Phantomspeisung kann intern über Jumper aktiviert werden). Die Mikrofone können frontseitig über eine symmetrische Klinkenbuchse oder über die symmetrischen XLR-Eingänge an der Geräterückseite angeschlossen werden. Für die Mikrofon- und Line-Eingänge sind separate Pegel- und Klangregler vorhanden. Mikrofoneingang 1 verfügt zusätzlich über eine einstellbare Prioritätsfunktion zur Dämpfung aller anderen Eingänge in Abhängigkeit vom Mikrofonsignal dieses Kanals. Wahlweise können die Musikquellen auch über einen Kontakt auf der Rückseite des PM7400MKII heruntergeregelt werden.

Ausgangsseitig verfügt das Gerät über 2 Stereo-Ausgangszonen mit individuellen Pegelreglern. Da der PM7400MKII im Rack nur 1HE Platz benötigt und über eine exzellente Klangqualität verfügt, wird zu einem essentiellen Bestandteil einer jeden Audiolösung.

### Eigenschaften

- Vielseitiger Stereo Mic-Line Vorverstärker und Mischer
- 6 Line-, 2 Mic-Eingänge (VOX Mute bei MIC 1)
- 2 Stereoausgänge
- Unabhängige Klangregelung für Mic- & Line-Eingänge
- Einfach zu bedienen
- 19", 1HE

## Technische Daten

Anschlüsse	Cinch, Klinke, XLR
Eingänge	Mic: Combo / Klinke symmetrisch, 600 Ohm, XLR symmetrisch 20 kOhm (Line 1), Cinch 10 kOhm (Line 2-6)
Ausgänge	Cinch 100 Ohm (Zone 1), XLR symmetrisch 100 Ohm (Zone 2)
Verzerrung	< 0,01%
Design	Klangregelung für Mic & Line
Besonderheiten	Phantom Power intern schaltbar
Spannungsversorgung	230 V
Abmessungen, Gewicht	44 x 483 x 275 mm (H x B x T), 3,1 kg
SNR	> 90 dB
Frequenzgang	20Hz - 25kHz