



## CHAT 150

### Gruppen-USB-Speakerphone

Das USB-Speakerphone CHAT150 für Gruppen mit der marktführenden Audiotechnologie HDConference von ClearOne optimiert Web-Konferenzschaltungen, Unified-Communications- und Videotelefonie-Anwendungen am Arbeitsplatz und in Besprechungs- sowie kleinen und mittelgroßen Konferenzräumen mit einer kristallklaren Audioqualität für professionelle Ansprüche.

### Eigenschaften

- USB-Freisprecheinrichtung für Gruppen
- Distributed Echo Cancellation® und Geräuschunterdrückung in Kombination mit Vollduplex-Übertragung und Aussteuerungsautomatik sorgen für Konferenzschaltungen mit einem natürlichem Klang und einzigartiger Transparenz.
- Einfache Plug-and-Play-Verbindung via USB mit Laptop oder PC
- Die automatische Prioritätsschaltung sorgt dafür, dass nur das Mikrofon mit der kürzesten Entfernung zur sprechenden Person aktiviert ist und verhindert, dass Umgebungsgeräusche und Raumreflexionen verstärkt werden.
- Durch die drei integrierten Mikrofone wird ein 360° Abnahmebereich mit einer Reichweite von 3 m erzielt.
- Großformatige Lautsprecher sorgen für einen ausgewogenen Klang mit einer transparenten Sprach- und Audiowiedergabe.
- Dank Adaptive Modeling reagiert das System automatisch auf Änderungen in der Raumakustik.
- Für den Einsatz in mittelgroßen Räumen lassen sich bis zu zwei Speakerphones kombinieren. Mikrofone und Lautsprecher des so erweiterten Freisprechsystems decken den gesamten Raum ab, wobei sich das System flexibel über jedes der beiden Geräte steuern lässt.
- CHAT 150 ist mit vielen bekannten Anwendungen aus den Bereichen Web-Konferenzen, Unified Communications und Videotelefonie wie Cisco WebEx®, Citrix® GoToMeeting, ClearOne Spontania?, Google Hangouts oder Skype kompatibel.

### Modellvarianten

- 910-156-200: CHAT 150 USB ? Einzelne CHAT 150 Einheit mit Anschlusskabel

- 910-156-200-00: CHATAttach 150 ? Zwei CHAT 150 Einheiten, Anschlusskabel und Netzteil
- 910-156-220: CHAT 150 Cisco ? CHAT 150 mit Anschlusskabel für Cisco Telefone
- 910-156-222: CHAT 150 Avaya ? CHAT 150 mit Anschlusskabel für Avaya Telefone
- 910-156-230: CHAT 150 VC ? CHAT 150 mit Kabel für Videokonferenzsysteme

## Zubehör

- 860-156-230L: CHAT 150 VC Zubehör-Kit ? Anschlussbox für Videokonferenzen, Netzteil, internationale Steckdosenadapter, Cinch-Anschlusskabel, 7,62 m Link-Kabel
- 860-156-222L: CHAT 150 Avaya Zubehör-Kit ? Anschlussbox für 2410, 2420, 4610 und 4621 Telefone, Netzteil, internationale Steckdosenadapter, RJ-9/RJ-9 Telefonkabel, 7,62 m Link-Kabel
- 860-156-220L: CHAT 150 Cisco Zubehör-Kit ? Anschlussbox für 7940, 7960, und 7970 Telefone, Netzteil, internationale Steckdosenadapter, RJ-9/RJ-9 Telefonkabel, 7,62 m Link-Kabel
- 910-156-225: CHATAttach Erweiterungs-Kit ? Kabel, Netzteil und Kurzanleitung zur Aktualisierung von zwei CHAT 150 Geräten auf ein CHATAttach System

## Technische Daten

Anschlüsse	USB 2.0 (Mini-B)
Stromversorgung	USB: 5 V DC, max. 500 mA, Extern: Eingang: 100 bis 240 V AC, Ausgang: 9 V DC, 560 mA
Abmessungen, Gewicht	18,8 cm x 18,8 cm x 4,6 cm (B x T x H), Gewicht: 0,53 kg
Lautsprecher	Frequenzgang: 190 Hz - 20 kHz, max. Ausgangspegel: 85 dB SPL @ 1 m
Mikrofon	Frequenzgang: 50 Hz - 7,75 kHz
Signalverarbeitung	Full Duplex, Distributed Echo Cancellation (D.E.C.)®, Geräuschunterdrückung (NC), Aussteuerungsautomatik (ALC), Echounterdrückung (LEC) ? zuschaltbare Prioritätsschaltung
Systemanforderungen	Windows >7, Mac OS